

**Монитор с блоком питания**

X1

Цепь	Конт.
Mon_R	1
Mon_G	2
Mon_B	3
GND	11
Mon_SS	13
Mon_KS	14

DB15(вилка)

X1 D52.3

Конт.	Цепь
18	Mon_R
16	Mon_G
14	Mon_B
13	GND
12	Mon_SS
10	Mon_KS

MPH-32 (розетка)

**Стандартный БОСИ**

X47

Цепь	Конт.
BC	1
ССИ	2
КСИ	3
	10
	12
+12В	16
-12В	17
0 В	18.19

2РМ24Б19Г1В1 (розетка)

X1 D52.3

Конт.	Цепь
2	BC
4	ССИ
6	КСИ
28	+12 В
30	-12В
32	0 В

MPH-32 (розетка)

**Телевизор (AV вход)**

AV Телевизор

Цепь	Конт.
Видео	1
0 В	2

Питание телевизор

Цепь	Конт.
0 В	2
+12 В	1

X1 D52.3

Конт.	Цепь
24	Видео
25	0 В
27	0 В
28	+12 В

MPH-32 (розетка)

**Монитор без блока питания (вариант 1)**

X1

Цепь	Конт.
Mon_R	1
Mon_G	2
Mon_B	3
GND	11
GND	5
GND	6
Mon_SS	13
Mon_KS	14

DB15(вилка)

Питание монитор

Цепь	Конт.
+12 В	1
0 В	2
	3
	4
	5
	6

Кабель FTP 4P

X1 D52.3

Конт.	Цепь
18	Mon_R
16	Mon_G
14	Mon_B
13	0 В
15	0 В
27	0 В
12	Mon_SS
10	Mon_KS
28	+12В

MPH-32 (розетка)

**Монитор без блока питания (вариант 2)**

X1

Цепь	Конт.
Mon_R	1
GND	4
Mon_G	2
GND	5
Mon_B	3
GND	6
Mon_SS	13
Mon_KS	14
GND	8

DB15(вилка)

X2

Цепь	Конт.
+12 В	1
+12 В	2
GND	3
GND	4
AV	5

Кабель FTP 8P

X1 D52.3

Конт.	Цепь
18	Mon_R
17	0 В
16	Mon_G
15	0 В
14	Mon_B
13	0 В
12	Mon_SS
11	0 В
10	Mon_KS
9	0 В
28	+12В
27	0 В
25	0 В
24	Видео
23	0 В

MPH-32 (розетка)

**РАЗМЕР 6М.Видео.ПУ ЭЗ**

Кабель D52.3 и уст-ств отображения

Лит. Масса Масштаб

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Зайцев А.В.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Схема электрическая принципиальная

Лист 1 Листов 1

ООО "Станки-РТМ"